RB750Gr3 - Toma de contacto



1/2

Primera vez

- Conecto la toma de internet al puerto 1 y mi PC al puerto 2. La bestia da un pitido largo y luego dos cortos al encender y me da la IP 192.168.88.254.
- En una pestaña del navegador de internet introduzco la dirección 192.168.88.1.
- He entrado sin contraseña ninguna, por lo que vamos a ponerle una. Menú System → Password → La introduzco dos veces → Change. Salgo con Logout y vuelvo a entrar comprobando la contraseña. El nombre de usuario por defecto es admin.

RouterOS router cont ×		8	_ 0	
← → C ③ 192.168.88.1/#Quick_Set	er 7	۲ 📘	<u>.</u>	:
NouterOS v6.36.1 You have connected to a router. Administrative access only. If this device is not in your possession, please contact your local network administrator WebFig Login: Login: admin Password:	e r.			
Winbox Telnet Graphs License Help	ıtik			ł

Actualizaciones

En la ventana Ethernet Quick Set, damos al botón Chek for updates y nos avisa que hay una actualización con mejoras. Le damos al botón de Download&Install para descargarla e instalarla de forma automática.

Last update: 2025/04/28 doc:tec:net:router_ros:rb750gr3:intro https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:router_ros:rb750gr3:intro?rev=1745829970 10:46

Configuración TCP-IP estática

En la ventana Ethernet Quick Set \rightarrow Internet \rightarrow Address Acquisition: Static

- IP: la que vaya a tener en su puerto WAN.
- Netmask, Gateway, DNS Servers: Idem anterior.

País y reloj

 $\texttt{System} \rightarrow \texttt{Clock}$

- Time Zone Name: Europe/Madrid
- Apply

System \rightarrow SNTP client

- Enabled
- Primary NTP Server: 150.214.94.5 (ping hora.roa.es)
- Apply

From: https://euloxio.myds.me/dokuwiki/ - Euloxio wiki

Permanent link: https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:net:router_ros:rb750gr3:intro?rev=1745829970

Last update: 2025/04/28 10:46

