[Arduino] Referencia: Operadores y comparadores

Comparadores

```
//x igual a y
x == y

//x distinto de y
x != y

//x menor que y
x < y

//x mayor que y
x > y

//x mayor o igual que y
x >= y
```

Operadores aritméticos

```
//operador de asignación
a = b

//adición
a + b

//substracción
a - b

//multiplicación
a * b

//división
a / b

//modulo
a % b
```

Operadores de bits

```
//and binario
a & b

//or binario
a | b

//xor binario
a ^ b
```

```
//not binario
a ~ b

//desplazar a izquierda
a << b

//desplazar a derecha
a >> b
```

Operadores compuestos

```
// post incremento
// incrementa a en 1 y devuelve el viejo valor de a
a++
// pre incremento
// incrementa a en 1 y devuelve el nuevo valor de a
++a
// Ejemplo de operadores de incremento
x = 1;
y = ++x; // x es ahora 2, y es también 2
y = x++;  // x es ahora 3, y es 2
// post decremento
// decrementa a en 1 y devuelve el viejo valor de a
a - -
// pre decremento
// decrementa a en 1 y devuelve el nuevo valor de a
- - a
// Ejemplo de operadores de decremento
y = x - -;
         // x es ahora 2, y es 3
          // x es ahora 1, y es también 1
y = --x;
// adición compuesta
// equivale a la expresión a = a + b;
a += b
//substracción compuesta
// equivale a la expresión a = a - b;
a -= b
//multiplicación compuesta
// equivale a la expresión a = a * b;
a *= b
//división compuesta
// equivale a la expresión a = a / b;
a /= b
//and compuesto
// equivale a la expresión a = a & b;
a &= b
```

```
//or compuesto
// equivale a la expresión a = a | b;
a |= b
```

Operadores booleanos

```
//not
!a

//and
a && b

//or
a || b
```

Operadores de acceso

```
// operacion indirección, El operador * precediendo a una variable devuelve el valor guardado
// en la dirección de memoria indicada por el valor de la variable.
*variable

// operacion dirección, El operador & precediendo a una variable devuelve su dirección de
memoria.
&variable
```

From:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/ - Euloxio wiki

Permanent link:

https://euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:prg:uc_arduino:arduino_c:operadores

Last update: 2025/11/04 13:47

